

Краткое руководство по настройке MAW-200

Ниже приведен цикл программирования MAW-200, все значения, отображаемые дисплеем оригинальны и свойственны только определенному режиму.

Подключите устройство к сети переменного тока (на дисплее отображается номер выходного канала: "02", через минуту ожидания появится "-").

Пример установки выходного канала: в диапазоне MB, девятый канал, в стандарте SECAM D/K (далее темным тоном выделены требуемые параметры меню):

Вход в режим настроек и разблокирование: включается одновременным нажатием кнопок "-" и "+" . Удерживайте несколько секунд нажатыми обе кнопки, пока на дисплее не появится символ "UL". Для выхода из режима настроек и блокирования меню настроек повторите операцию.

LO	UL
БЛОК.	РАЗБЛОК.

Начало цикла программирования .

- чтобы изменить ТВ стандарт, нажмите кнопку "+"(смотрите таблицу)

d6	i6	L6	b5	A5	U4	L4
----	----	----	----	----	----	----

Нажатием кнопки "+" выберите: d6.

- Нажмите кнопку "-" для перехода в раздел меню "Тест-генератор":

no	t5
Генератор	Генератор
Выключен	Включен

Кнопкой "+" выберите нужный режим (Вкл. при настройке и проверке работы модулятора, **Выкл. при эксплуатации модулятора**)

- Нажмите кнопку "-" для перехода в раздел "Отклонение несущей видео":

0	-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
---	--

Кнопкой "+" осуществите подстройку по необходимости.

- Нажмите кнопку "-" для перехода в раздел "Отношение несущих видео/аудио".

12	16
----	----

Кнопкой "+" выберите: 12

- нажмите кнопку "-" для перехода в раздел "Отключение вых. сигнала"

ON	OFF
Вкл.	Выкл.

Кнопкой "+" выберите: внутренний модулятор Вкл./Выкл.

Окончание цикла программирования .

Настройки выходного канала (за исключением его номера) закончены.

Для выхода из режима программирования повторите операцию входа (см. начало)

Номер выходного канала после установки ТВ стандарта соответствует первому каналу и может быть изменен в нормальном режиме кнопками "+" и "-". Выберите канал таким образом, чтобы он располагался через канал от уже занятых каналов, принимаемых вашим ТВ (напр. 7, 9, 11).